UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie KWADRA SIDE/ OWA AREA/ PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.



UWAGA:

1. 1/TG - OZNACZA NUMER OBWODU I ROZDZIELNICĘ Z KTÓREJ DANY OBÓD JEST ZASILONY
2. OSPRZĘT W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH (ŁAZIENKI, MAGAZYN KOTŁOWNIE NALEZY DOBRAĆ HERMETYCZNY IP-44 MIN)
3. PRZEWODY PROWADZIĆ POD TYNKIEM W RURKACH RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH
4. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW POMIEDZY STREFAMI POŻAROWYMI DLA OTWORÓW 4cm I POWYŻEJ NALEŻY USZCZELINC ZAPORĄ OGNIOODPORNĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ min. 60 min.
5. INSTALACJE W KOTŁOWNI WYKONAĆ HERMETYCZNE IP-55, OPRAWY ZASTOSOWAĆ HERMETYCZNE IP-66

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, WIĘC WSZELKIE NAZWY FIRMOWE WYROBÓW I URZĄDZEŃ UŻYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZĄDZEN I WYROBÓW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIAZAŃ RÓWNOWAŻNYCH. JAKO ROWNOWAŻNE ZOSTANĄ UZNANE ROZWIĄZANIA POSIADAJĄCE CECHY I PARAMETRY OKREŚLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEN I WYROBÓW PODANYCH JAKO PRZYKŁADOWE.

OZNACZENIA:

ZP–1 WYMIANA ISTNIEJĄCEGO ZŁACZE POMIAROWEGO NA NOWE WYKONANE W II KLASIE OCHRONNOŚCI IP–44

PWP – POZAROWY WYŁĄCZNIK PRADU W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ IP–44 In=63A, WYKONANY W II KLASIE OCHRONNOSCI CERTYFIKOWANY – URZĄDZENIE WYKONAWCZE Z KOMPLETEM AUTOMATYKI

PWP/UU – PRZYCISK POŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU Z SYGNALIZACJĄ STANU POŁOŻENIA WYŁĄCZNIKA W OBUDOWIE IP–55 PRZY WEJŚCIU DO OBIEKTU Z CERTYFIKATEM CNBOP NP. FIRMY SPAMEL

PWP/US – URZĄDZENIE SYGNALIZACYJNE WYŁACZENIA POŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU FIRMY CERBEX KROSNO Z CERTYFIKATEM CNBOP

TG – ISTNIEJĄCA TABLICA ROZDZIELCZA GŁÓWNA WNĘKOWA WYKONANA W II KLASIE OCHRONNOŚCI NA PARTERZE

T1 – PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA TYP WNĘKOWA WYKONANA W II KL. OCHRONNOŚCI NA PARTERZE

RK – PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA TYP NATYNKOWA WYKONANA W II KL. OCHRONNOŚCI DLA KOTŁOWNI

AWP – AWARYJNY WYŁĄCZNIK PRĄDU KOTŁOWNI

OPRAWA AWARYJNE		
XULS 00	XULS	OPRAWA AWARYJNA Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM JEDNOKIERUNKOWA LED P=3W, IP-65, Z CERTY. CNBOP
00 XULD 00	XULD	OPRAWA AWARYJNA Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM DWU KIERUNKOWALED P=3W, IP-65, Z CERTY. CNBOP CZAS SWIEC.1H
OS3RP	OS3RP	OPRAWA AWARYJNA LED P=3W STRUMIEŃ 395LM IP-65, IK-07, 5700K, TRYB KORYTARZOWY, Z CERTY. CNBOP CZAS SWIEC.1H
OS3AR	OS3AR	OPRAWA AWARYJNA LED P=3W STRUMIEŃ 426LM IP-65, IK-07, 5700K, TRYB DLA STERF OTWARTYCH, Z CERTY. CNBOP CZAS SWIEC.1H
PLD2T	PLD2T	OPRAWA AWARYJNA LED P=3W STRUMIEŃ 426LM IP-65, IK-07, 5700K, TRYB KORYTARZOWY, Z CERTY. CNBOP CZAS SWIEC.1H

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO		
A1	A1	OPRAWA LED DO SUFITÓW PODWIESZANYCH PLX E 33 IP44 840 PLX P=19W, STRUMIEŃ 2041LM
A2	A2	OPRAWA LED DO SUFITÓW PODWIESZANYCH PLX E 33 IP44 840 PLX P=26W, STRUMIEŃ 2828LM
B1	B1	OPRAWA LED DO SUFITÓW PODWIESZANYCH P=26W, STRUMIEN 3579LM IP-44 IK04, PRZESŁONA PLX WYMIAR 60x60
B2	B2	OPRAWA LED DO SUFITÓW PODWIESZANYCH P=40W, STRUMIEN 5071LM IP-44 IK04, PRZESŁONA PLX WYMIAR 60x60
C1	C1	OPRAWA KINKIETOWA LED P=14W, STRUMIEN 1503LM IP-44 IK04, PRZESŁONA PLX WYMIAR 575x76x50
Z1	Z1	NAŚWIETLACZ LED P=20W IP-65 STEROWANY CZUJNIKIEM RUCHU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK USŁUGOWY - DZIENNY DOM POMOCY W DĘBIAKACH

TYTUŁ RYSUNKU

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA - RZUTPIĘTRA

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ BUD.	
mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF	*PDK/0072/POOE/12* uprawn. budow. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne	
mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF	NR UPRAWNIEŃ BUD. *E-71/98* uprawn. budow. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne	
DATA SPORZĄDZENIA RYS. CZERWIEC 2025	**PROJ.TECH**	
SKALA RYSUNKU **1:100**	NUMER RYSUNKU **4.E**	